

Переход на версию StrongDisk Server 3.1

Изменения в **StrongDisk Server 3.1**, на которые следует обратить особое внимание при обновлении:

- В **StrongDisk Server 3.1** изменен формат заголовка файлов-образов с целью увеличения производительности при работе с алгоритмом AES. Поэтому защищенные диски, созданные в версии 3.0 или более ранних, подключить в версии 3.1 нельзя.
- Кроме того, изменен формат работы с электронными ключами (используется стандарт **PKCS#11**), поэтому электронные ключи, проинициализированные в более ранних версиях, необходимо будет переинициализировать.
- Если использовались электронные ключи, необходимо будет установить для них новый драйвер, который можно загрузить на сайте www.StrongDisk.ru.
- В версии 3.1 появилась демонстрационная версия **StrongDisk Remote Administrator**, которая не совместима с полнофункциональным **StrongDisk Server**.

Для простого и быстрого перехода на новую версию пользуйтесь, пожалуйста, данной инструкцией. Точное соблюдение инструкции сэкономит Ваше время и обеспечит сохранность данных.

Шаг 1. Подключите все имеющиеся защищенные диски при помощи старой версии **StrongDisk Server** и скопируйте всю информацию с защищенных дисков на обычные логические диски.

Шаг 2. Удалите файлы - образы, созданные старой версией StrongDisk Server, и деинсталлируйте старую версию **StrongDisk Server**. Файлы-образы можно уничтожать при помощи обычного уничтожения Windows.

Шаг 3. Установите и зарегистрируйте **StrongDisk Server 3.1**.

Шаг 4. Если Вы использовали электронные ключи, отформатируйте их при помощи утилит производителей. Далее проинициализируйте их при помощи **StrongDisk Server 3.1**.

Шаг 5. Создайте необходимое количество защищенных дисков при помощи **StrongDisk Server 3.1**.

Шаг 6. Скопируйте (**не переносите!**) информацию на вновь созданные защищенные диски.

Шаг 7. При помощи утилиты **Burner** удалите конфиденциальную информацию, которую Вы в процессе перехода скопировали на обычный логический диск.

Шаг 8. На удаленных машинах, на которых был установлен **StrongDisk Remote Administrator**, необходимо его деинсталлировать и установить новую версию **StrongDisk Remote Administrator 3.1**, которую можно загрузить в «Разделе для пользователей».

Шаг 9. Настройте систему согласно Вашим требованиям.